

El ciclador CV2B-01 permite alternar entre 2 bombas para evitar que la de respaldo se engrane por falta de uso

## Características

Alimentación y señal:

CV2B-01 (220V): 220Vac - 50/60 Hz

CV2B-01 (24V): 24V ac/dc - 50/60 Hz

Opción: 3:1 ó 1:1 (75:25 ó 50:50)

Prueba de señal: Para simular entrada señal SE

Apagar B1 (mantenimiento): Siempre acciona B2

Apagar B2 (mantenimiento): Siempre acciona B1

Salida B1: 1 NA independiente - 5A - 250V máximo

Salida B2: 1 NA independiente - 5A - 250V máximo

Usar con contactores

Usar en interiores (clase II)

Fijación: DIN (2 módulos)

Consumo máximo: 40 mA

Los indicadores luminosos y las opciones de operación están en el frente del ciclador. Este equipo no detecta si las bombas están fuera de servicio.

